


LA130

Ø22/30通用系列按钮

■ 型号及含义



带灯按钮电压代码
表示按钮片颜色
按钮功能（见下表）
表示常闭触头数
表示常开触头数
外观结构风格，用D表示
表示安装开孔尺寸，22表示安装孔径22.2,30表示安装孔径30.3/22.2通用，单位mm
按钮型号

3 4 : 代号及名称

	触点代码	01	10	02	20	11
		一常闭	一常开	二常闭	二常开	一常开一常闭
	接线代码	11-12	23-24	11-12 21-22	13-14 23-24	11-12(常闭) 23-24(常开)

5 : 按钮功能

字母	含义	字母	含义
	一般按钮	X	二位置短柄旋钮
D	一般带灯按钮	XS	三位置短柄旋钮
H	高位按钮	CX	二位置长柄旋钮
T	一般自锁按钮	CXS	三位置长柄旋钮
M	蘑菇按钮	XD	二位置带灯旋钮
MT	蘑菇自锁钮	XDS	三位置带灯旋钮
Z	急停按钮	Y	二位置钥匙钮
QD	圆圈灯按钮	YS	三位置钥匙钮

6 : 按钮片颜色

R	G	Y	B	W	K
红	绿	黄	蓝	白	黑

7 : 带灯按钮电压代码







	代码	22	23	24	25	26	27	28	31	32
	电源	AC DC						DC	AC 50-60Hz	
	电压 (V)	12	24	36	48	110	127	220	220	380
	接线代码	X1—⊗—X2 (不分正负极)								

主要参数及技术性能

使用条件	工作温度	使用类别	污染等级	使用场所海拔高度	抗振动
	-25℃~+55℃	AC15 DC13	3	2000m	10~200Hz 1mm.10g
控制能力	交流 AC		直流 DC		
	额定工作电压Ue	额定工作电流Ie	额定工作电压Ue	额定工作电流Ie(弹片式)	
		弹片式	220V	0.5A	
	500V	2A	110V	1A	
380V	4A	48V	3A		
220V	5.5A	24V	6A		
额定值	额定绝缘电压: AC 660V 50Hz		额定发热电流: 10A		
使用寿命			机械寿命	电寿命	
	一般按钮	300×10 ⁴		交流电寿命 120×10 ⁴ 次	
	旋钮	30×10 ⁴		直流电寿命 60×10 ⁴ 次	
	钥匙钮	5×10 ⁴			
急停按钮	5×10 ⁴				
接触电阻	≤50mΩ				
前部防护等级	IP40 (可定制IP65)				













LA130-22C

φ22通用系列按钮

外形图	名称	型号	触点类型	颜色	带灯电压	外形尺寸
	一般按钮	LA130-22C-□ / □	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K		
	一般自锁按钮	LA130-22C-□ T/ □				
	一般带灯按钮	LA130-22C-□ D/ □	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B	22 AC,DC 12V 23 AC,DC 24V 24 AC,DC 36V 25 AC,DC 48V 26 AC,DC 110V 27 AC,DC 127V 28 DC 220V 31 AC 220V 32 AC 380V	
	一般自锁带灯按钮	LA130-22C-□ TD/ □				
	急停按钮 (按压锁定, 顺时针复位)	LA130-22C-□ Z/ □	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	不透明 ● 红-R		











LA130-30D

Ø22/30通用系列按钮

外形图	名称	型号	触点类型	颜色	带电电压	外形尺寸
	一般按钮	LA130-30D-□ / □	01 一带闭 10 一带开 02 二常闭 20 二常开 11 一带开 一带闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K		
	一般自锁按钮	LA130-30D-□ T / □				
	一般带灯按钮	LA130-30D-□ D / □	01 一带闭 10 一带开 02 二常闭 20 二常开 11 一带开 一带闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B	22 AC,DC 12V 23 AC,DC 24V 24 AC,DC 36V 25 AC,DC 48V 26 AC,DC 110V 27 AC,DC 127V 28 DC 220V 31 AC 220V 32 AC 380V	
	一般自锁带灯按钮	LA130-30D-□ TD / □				
	金属带灯按钮	LA130-30D-□ JD / □	01 一带闭 10 一带开 02 二常闭 20 二常开 11 一带开 一带闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K	22 AC,DC 12V 23 AC,DC 24V 24 AC,DC 36V 25 AC,DC 48V 26 AC,DC 110V 27 AC,DC 127V 28 DC 220V 31 AC 220V 32 AC 380V	
	金属自锁带灯按钮	LA130-30D-□ TJD / □				
	蘑菇按钮	LA130-30D-□ M / □	01 一带闭 10 一带开 02 二常闭 20 二常开 11 一带开 一带闭	不透明 ● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y		
	蘑菇自锁按钮	LA130-30D-□ MT / □				
	蘑菇带灯按钮	LA130-30D-□ MD / □	01 一带闭 10 一带开 02 二常闭 20 二常开 11 一带开 一带闭	透明 / ● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y	22 AC,DC 12V 23 AC,DC 24V 24 AC,DC 36V 25 AC,DC 48V 26 AC,DC 110V 27 AC,DC 127V 28 DC 220V 31 AC 220V 32 AC 380V	
	急停按钮 (按压锁定, 顺时转复位)	LA130-30D-□ Z / □	01 一带闭 10 一带开 02 二常闭 20 二常开 11 一带开 一带闭	不透明 ● 红-R		

LA130-30D

Ø22/30通用系列按钮

外形图	名称	手柄位置	型号	触点类型	颜色	带灯电压	外形尺寸
	高位按钮		LA130-30D-■ H/■	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K		
	二位置短柄旋钮	自锁	LA130-30D-■ X/■	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	● 黑-K		
		左自复位	LA130-30D-■ X/f ■				
	三位置短柄旋钮	右自复位	LA130-30D-■ X/fu ■				
		左右自锁	LA130-30D-■ XS/■				
	二位置长柄旋钮	自锁	LA130-30D-■ CX/■	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	● 黑-K		
		左自复位	LA130-30D-■ CX/f ■				
	三位置长柄旋钮	右自复位	LA130-30D-■ CX/fu ■				
		左右自锁	LA130-30D-■ CXS/■				
	二位置带灯旋钮	自锁	LA130-30D-■ XD/■	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y	22 AC,DC 12V 23 AC,DC 24V 24 AC,DC 36V 25 AC,DC 48V 26 AC,DC 110V 27 AC,DC 127V 28 DC 220V 31 AC 220V 32 AC 380V	
		左自复位	LA130-30D-■ XD/fu ■				
	三位置带灯旋钮	左右自锁	LA130-30D-■ XDS/■				
		左复位, 右自锁	LA130-30D-■ XDS/f ■				
		右复位, 左自锁	LA130-30D-■ XDS/fu ■				
		左右自复位	LA130-30D-■ XDS/fu ■				
	二位置钥匙按钮	自锁	LA130-30D-■ Y/■	01 一常闭 10 一常开 02 二常闭 20 二常开 11 一常开 一常闭			
		左自复位	LA130-30D-■ Y/fu ■				
	三位置钥匙按钮	左右自锁	LA130-30D-■ YS ■				
		左右自复位	LA130-30D-■ YS/fu ■				